Comment restaurer une config sur routeur/l3 et l2

AOMEI Partition assistant. pour la clé USB

Pour le routeur :

Se munir d'une clée avec une partition de moins de 2Go en FAT16 (clé PNY)

Pour copié le config avec la commande :

copy startup-config usbflash0:*nom du fichier*

Pour mettre en place la configuration sur l'élément réseau :

copy usbflash0:nom du fichier startup-config

Pour Le l3

Création interface Admin et console

Interface Admin :

int giX (entrer le port sur lequel nous voulons configurer l’interface Administrateur)

ip add 192.168.1.1 255.255.255.252 (adresse de passerelle et masque de sous-réseau recommandé)

Interface Console

Brancher le câble Ethernet sur le port console de l’équipement puis le rediriger vers une prise Ethernet de couleur sur la baie par exemple B-11 vert.

Après cela, se munir d’un ensemble USB vers VGA et VGA vers Ethernet que nous branchons sur un port USB de notre machine et à la prise Ethernet correspondant avec celle reliée dans la baie, dans notre exemple B-11 vert.

Ensuite aller sur le logiciel Putty et se mettre en serial avec la COM correspondant au port USB (voir gestionnaire des périphériques)

Revision #6
Created 2026-05-12 08:57:01 UTC by Admin
Updated 2026-05-13 12:26:27 UTC by Admin